



BF-520专业调频对讲机



电脑写频



声控功能
VOX



手电



发射超时定时器
TOT



16个编程
信道



信道扫描



- 监听功能
- 信道扫描
- 电脑写频
- 宽/窄带转换
- 声控功能VOX
- 静噪等级设置 (0~9级)

- 低电提醒
- 省电功能
- 拍频偏移
- 电池电压检查
- 繁忙信道禁发BCL
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除

BF -520

BF-520 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF: 136 ~ 174MHz/UHF:400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50 Ω
电源电压	3.7VDC(±20%)
电池	1700mAh
频率稳定度	≤ ±2.5 ppm
外形尺寸	
重量	132g
发射部分	
射频输出功率	≤5W
调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤5%
邻道功率	≥65 dB(宽)/60 dB(窄)
调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤0.2 μV(宽)/ 0.25 μV (窄)
邻道选择性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
信噪比	≥45dB(宽)/ 40dB (窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

